

2010-1학기 프로그래밍입문(1)

7장 비트단위 연산자와 열거형

박종혁

Tel: 970-6702

Email: jhpark1@snut.ac.kr

비트단위 연산자

- 이진숫자의 문자열로 표현된 정수적 수식에 사용
- 시스템 종속적
- 여기서는 8 비트 바이트, 4 바이트 워드, 2의 보수로 표현되는 정수, 그리고 ASCII 문자 코드를 갖는 컴퓨터를 가정함

비트단위 연산자

논리 연산자	(단항) 비트단위 보수	~
	비트단위 논리곱	&
	비트단위 배타적 논리합	^
	비트단위 논리합	
이동 연산자	왼쪽 이동	<<
	오른쪽 이동	>>

비트단위 보수 : ~ 연산자

- 1의 보수 연산자 또는 비트단위 보수 연산자
- 주어진 인자의 비트열 표현을 반대로 함; 0은 1로, 1은 0으로
- 예

```
int    a = 70707;
```

- a의 이진수 표현

```
00000000 00000001 00010100 00110011
```

- ~a의 이진수 표현

```
11111111 11111110 11101011 11001100(-70708)
```

2의 보수

- n 이 음이 아닌 정수일 때
 - n 의 2의 보수는 n 을 이진수로 표현한 비트열
 - $-n$ 의 2의 보수표현은 n 의 비트열에서 비트단위 보수를 구하고 거기에 1을 더한 비트열

n 의 값	이진수	비트단위 보수	$-n$ 의 2의 보수	$-n$ 의 값
7	00000000 00000111	11111111 11111000	11111111 11111001	-7
8	00000000 00001000	11111111 11110111	11111111 11111000	-8
9	00000000 00001001	11111111 11110110	11111111 11110111	-9
-7	11111111 11111001	00000000 00000110	00000000 00000111	7

(참고) 0의 2의 보수 : 모든 비트가 0임

-1의 2의 보수 : 모든 비트가 1임

비트단위 이진 논리 연산자

- 이진 논리 연산자
 - $\&$ (논리곱), \wedge (배타적 논리합), \mid (논리합)
 - 정수적 수식을 피연산자로 가짐
 - 적절히 형 변환된 두 피연산자는 대응되는 비트끼리 연산됨

a	b	$a \ \& \ b$	$a \ \wedge \ b$	$a \ \mid \ b$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	1	1	0	1

비트단위 이진 논리 연산자

선언 및 초기화					
<code>int a = 33333, b = -77777;</code>					
수식	표현				값
<code>a</code>	00000000	00000000	10000010	00110101	33333
<code>b</code>	11111111	11111110	11010000	00101111	-77777
<code>a & b</code>	00000000	00000000	10000000	00100101	32805
<code>a b</code>	11111111	11111110	01010010	00011010	-110054
<code>a b</code>	11111111	11111110	11010010	00111111	-77249
<code>~(a b)</code>	00000000	00000001	00101101	11000000	77248
<code>(~a & ~b)</code>	00000000	00000001	00101101	11000000	77248

왼쪽과 오른쪽 이동 연산자

- 이동 연산자의 두 피연산자는 정수적 수식이어야 함
- 각 피연산자에 정수적 승격이 일어남
- 전체 수식의 형은 승격된 왼쪽 피연산자의 형이 됨

왼쪽 이동 연산자

- `expr1 << expr2`
 - `expr1`의 비트 표현을 `expr2`가 지정하는 수만큼 왼쪽으로 이동
 - 하위 비트로는 0이 들어옴
 - 수식에서 `c`는 `int` 형으로 승격됨
 - 따라서 결과는 4 바이트에 저장됨

왼쪽 이동 연산자

선언 및 초기화					
char c = 'Z';					
수식	표현				동작
c	00000000	00000000	00000000	01011010	이동되지 않은 상태
c << 1	00000000	00000000	00000000	10110100	왼쪽으로 1 이동
c << 4	00000000	00000000	00000101	10100000	왼쪽으로 4 이동
c << 31	00000000	00000000	00000000	00000000	왼쪽으로 31 이동

오른쪽 이동 연산자

- `expr1 >> expr2`
 - 왼쪽 이동 연산자와 대칭적이지 않음
 - 부호가 없는 정수적 수식에서는 상위 비트로 0이 들어옴
 - 부호가 있는 형일 때에는 시스템에 따라 상위 비트로 0이 들어오는 것도 있고, 1이 들어오는 것도 있음

오른쪽 이동 연산자

선언 및 초기화

```
int      a = 1 << 31; /* shift 1 to the high bit */
unsigned b = 1 << 31;
```

수식	표현	동작
a	10000000 00000000 00000000 00000000	이동되지 않은 상태
a >> 3	11110000 00000000 00000000 00000000	오른쪽으로 3 이동
b	10000000 00000000 00000000 00000000	이동되지 않은 상태
b >> 3	00010000 00000000 00000000 00000000	오른쪽으로 3 이동

이동 연산자

선언 및 초기화

```
unsigned a = 1, b = 2;
```

수식	동등한 수식	표현	값
$a \ll b \gg 1$	$(a \ll b) \gg 1$	00000000 00000010	2
$a \ll 1 + 2 \ll 3$	$(a \ll (1 + 2)) \ll 3$	00000000 01000000	64
$a + b \ll 12 * a \gg b$	$((a + b) \ll (12 * a)) \gg b$	00001100 00000000	3072

마스크

- 마스크 : 다른 변수나 수식으로부터 원하는 비트를 추출하는 데 사용되는 상수나 변수

- int 형 상수 1의 비트 표현:

00000000 00000000 00000000 00000001

- 이것을 사용하여 int 형 수식의 최하위 비트를 알아낼 수 있음

패킹

- 4 개의 문자를 하나의 int 형에 패킹하는 함수

```
#include <limits.h>
```

```
int pack(char a, char b, char c, char d){
```

```
    int    p = a;
```

```
    p = (p << CHAR_BIT) | b;
```

```
    p = (p << CHAR_BIT) | c;
```

```
    p = (p << CHAR_BIT) | d;
```

```
    return p;
```

```
}
```

언패킹

- 32 비트 int 안에 있는 문자를 검색하는 함수 (마스크 사용)

```
#include <limits.h>
```

```
char unpack(int p, int k){ /* k = 0, 1, 2, or 3 */  
    int n = k * CHAR_BIT; /* n = 0, 8, 16, or 24 */  
    unsigned mask = 255; /* low-order byte */  
    mask <<= n;  
    return ((p & mask) >> n);  
}
```

열거형

- 키워드 enum은 열거형을 선언하는데 사용됨
- 이것은 유한집합을 명명하고, 그 집합의 원소로서 식별자를 선언하는 수단을 제공함

열거형

- 예제

```
enum day {sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat};
```

- 사용자 정의형 enum day 생성

- day : 태그 이름

- 열거자는 식별자 sun, mon, ..., sat이고, 이들은 int 형 상수임

- 디폴트로 첫 번째 원소는 0이고, 각 원소는 이전 원소의 값보다 하나 큰 값을 가짐

- 이것은 형 정의임

열거형

- enum day 형 변수의 선언

```
enum day d1, d2;
```

- d1, d2 변수의 사용

```
d1 = fri;
```

```
if (d1 == d2)
```

```
..... /* do something */
```

열거형

- 선언 예제 1

```
enum suit {clubs = 1, diamonds, hearts, spades} a, b, c;
```

- 선언 예제 2

```
enum fruit {apple = 7, pear, orange = 3, lemon} frt;
```

- 선언 예제 3

```
enum veg {beet = 17, carrot = 17, corn = 17} vege1, vegw2;
```

- 선언 예제 4

```
enum {fir, pine} tree;
```

- 선언 예제 5

```
enum veg {beet, carrot, corn} veg;
```